

Inklusive Fernbedienung

2 JAHRE**
GARANTIE

2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

**BESSER
MADE IN
GERMANY**



CABLESTAR 400 inkl. Fernbedienung

Stereoradio für unverschlüsselte digitale Radioprogramme via Kabel

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588139435	schwarz	0010/3943	4,09 kg	3,13 kg	38 x 13,5 x 18 cm	48 x 18,5 x 21,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Empfang von unverschlüsselten, digitalen Radioprogrammen via DVB-C
Hochwertiges OLED-Display

Uhrzeitanzeige
Favoritenliste mit bis zu 20 Lieblingssendern

Audiosystem "powered by ELAC", 2 x 10 W
Unterstützt das Audio-Codierformat AAC-LC

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 20 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo : 2 x 10 W

ELAC-Lautsprecher : Ja

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

IEC (in) : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

DC IN : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Wecktimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Fernbedienung : Ja

DECODER

Audiodecoder : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, AAC

DISPLAY

Typ : OLED

TUNER

Tuner-Typ : DigitalKabel

Kabel (DVB-C) : 1

TUNER - KABEL

Frequenzbereich : 50 ... 858 MHz

Demodulation : 64 / 256 QAM

Symbolrate : 2 ... 7 Mbaud

FEC : Reed-Solomon (204, 188)

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

AAC : Ja (ab SW V00.17)

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 12V / 3000 mA

Netzteilart : Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung : 0,35 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 34 W max.

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,35 W

LIEFERUMFANG

CABLESTAR 400, Fernbedienung, Netzteil, Bedienungsanleitung